



Compatta, pratica ed elegante: può parlare direttamente e senza fili con il tuo contatore di energia elettrica

La soluzione più semplice e flessibile sul mercato

Adegua automaticamente la carica per utilizzare o tutta la potenza disponibile (no black out), o solo quella del fotovoltaico, o altro limite deciso al momento

Inizio carica a inserzione "pistola" oppure inizio/fine su lettura tessera RFID

Display a colori 5" e pulsante di emergenza e STOP

Sicurezza assoluta e risparmio: dispositivo interno "DC leakage" per la protezione dalle dispersioni in corrente continua (dispositivo esterno non richiesto) e contenitore in plastica autoestinguente V0

Può essere predisposto a scelta per comunicare con il sistema domotico dell'utente oppure con il CLOUD CONNET DINO+, relativa APP e integrazione ALEXA / GOOGLE HOME



STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

La ricarica facile e veloce per qualsiasi auto in contesti privati.... e non solo!

CONNET

CONNET srl
Control Network
Noventa Padovana (PD)
+39 049 89 36 026
info@connetweb.com
www.connetweb.com

SPECIFICHE TECNICHE



CODICI DI ORDINAZIONE

DISPONIBILITA'

DEN07C	Dino Energia 7.4 Kw con Cavo e connettore mobile	Standard
DEN11C	Dino Energia 11 Kw con Cavo e connettore mobile	Su richiesta
DEN22C	Dino Energia 22 Kw con Cavo e connettore mobile	Su richiesta
DEN07P	Dino Energia 7.4 Kw con presa fissa	Su richiesta
DEN11P	Dino Energia 11 Kw con presa fissa	Su richiesta
DEN22P	Dino Energia 22 Kw con presa fissa	Su richiesta
Comunicazione	Suffissi: M = RS485 MODBUS; W = MODBUS TCP WIFI; L = MODBUS TCP LAN; DR = interfaccia contatore integrata; DW o DL interfaccia in WIFI o LAN con DINO-MB per lettura senza fili di un METER esterno	

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	DEN 07 7kw monofase	DEN 11 11kw 380 VAC	DEN 22 22kw trifase
Modo ricarica (61851)	Modo 3		
Presa di ricarica	Tipo 2 (standard in EU) su presa fissa o connettore mobile secondo modello		
Lunghezza cavo	4.5 metri ove previsto		
MTBF	100.000 ore		
Conformità EU	EN 61851 e Direttiva Low Voltage 2014/35/EU		
Display	LCD 5" a colori		
Lettore tessera RFID	Identificazione utente MIFARE RFID (3 tessere in dotazione tipo M1)		
Interfacce standard e opzionali	RS485 MODBUS, WIFI 802.11 b/g/n e LAN 10/100		

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione	230 VAC	380 VAC	380 VAC
Corrente massima	32 A	32 A	32 A
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potenza massima	7.8 Kw	11 Kw	22 Kw
Pulsante emergenza	SI (disattivabile)		
Protezioni elettriche	RCD ti tipo A 30 mA + 6mA DC + controllo massima corrente		
Temperatura	-30/+50 operativa		

SPECIFICHE MECCANICHE

Montaggio	a parete o su colonnina in ambiente interno o esterno		
Materiale	plastica autoestinguente V0 per esterno		
Dimensioni	398x324x120 mm		
Peso	5.3/7.0 Kg	5.2/8.2 Kg	5.5/8.5 Kg
Protezione	IP67		

FUNZIONAMENTO E COMUNICAZIONE

Inizio carica	a) Autostart inserendo la presa sulla vettura b) Alla lettura della tessera RFID abilitata c) Abilitazione da sistema esterno di gestione / APP
Fine carica	a) Automatico al raggiungimento livello carica o puls. emergenza o anomalia b) Alla lettura della tessera RFID c) Su comando da sistema esterno di gestione / APP

Può essere predisposto a scelta per integrarsi:

- a) Direttamente senza fili con il contatore di energia, integrato nel CLOUD CONNET, APP CONNET, ALEXA
- b) Con il sistema domotico dell'utente in RS485 MODBUS o rete locale WIFI o LAN e protocollo MQTT
- b) Con il CLOUD CONNET DINO e relativa APP, in rete locale, e integrazione in ALEXA o GOOGLE HOME

Può conseguentemente, in varie modalità, adeguare dinamicamente la carica per utilizzare tutta la potenza disponibile, solo quella del fotovoltaico, o altro limite impostato dall'utente (evitando il blackout)